

MICROPHONES SANS FIL

BE-5038 H-83/PT-10

NOUVELLE
VERSION

TRUE
DIVERSITY
UHF

660 À
690 MHz

30 mW



DESCRIPTION

Ensemble UHF double diversity de qualité professionnelle !

- Récepteur UHF double canal équipé de modules récepteurs 2 x 20 Fréquences sélectionnables synthétisées PLL
- Système de réception automatique vrai diversity
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 10 à 150 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction «sync» infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
- Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle
- 1 cordon jack / jack



CARACTÉRISTIQUES

BE-5038

Méthode de réception	True diversity 2 CANAUX
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	± 0,005 %
Image interfère rate	> 80 dB
Rapport signal / bruit	> 105 dB à 1 KHz
Sensibilité	- 107 dBm
Distorsion harmonique	< 0,5 %
Bande passante	30 – 20000 Hz
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	- 12 dB
Affichage	LCD
Prise sortie audio	XLR symétrique
Prises d'antenne	2 x BNC
Alimentation	DC 12-18 V 500 mA
Dimensions (L x P x h)	482 x 190 x 44 mm (19" 1 U)
Poids	3 Kg
Micro émetteur main	H-83
Boîtier émetteur + micro cravate	PT-10/CM-506
Piles ou Accus	2 x AA / 1,5 V (livrées)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble double av. 1 micros à main et 1 cravate	BE-5038/H-83/PT-10 (code 02155)
Ensemble double av. 2 micros cravate	BE-5038/2PT-10 (code 02156)
Microphone serre-tête couleur chair pour boîtier émetteur	CM-509 (code 02013)
Antenne UHF directive passive (paire)	DA-80 (code 00463)
Valise rack 1 U 19» (pour récepteur HF)	RC 31 (code 00461)

MICROPHONES SANS FIL

BE-5038 2H-83

NOUVELLE
VERSION

TRUE
DIVERSITY
UHF

660 À
690 MHz

30 mW



DESCRIPTION

Ensemble UHF double diversity de qualité professionnelle !

- Récepteur UHF double canal équipé de modules récepteurs 2 x 20 Fréquences sélectionnables synthétisées PLL
- Système de réception automatique vrai diversity
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 10 à 150 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction «sync» infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
- Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle
- 1 cordon Jack / Jack

CARACTÉRISTIQUES

BE-5038

Méthode de réception	True diversity 2 CANAUX
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	± 0,005 %
Image interfère rate	> 80 dB
Rapport signal / bruit	> 105 dB à 1 KHz
Sensibilité	- 107 dBm
Distorsion harmonique	< 0,5 %
Bande passante	30 - 20000 Hz
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	- 12 dB
Affichage	LCD
Prise sortie audio	XLR symétrique
Prises d'antenne	2 x BNC
Alimentation	DC 12-18 V 500 mA
Dimensions (L x P x h)	482 x 190 x 44 mm (19" 1 U)
Poids	3 Kg
Micro émetteur main	H-83
Piles ou Accus	2 x AA / 1,5 V (livrées)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble récepteur double avec 2 micros à main	BE-5038/2H-83 (code 02154)
Microphone serre-tête couleur chair pour boîtier émetteur	CM-509 (code 02013)
Antenne UHF directive passive (paire)	DA-80 (code 00463)
Valise rack 1 U 19" (pour récepteur HF)	RC 31 (code 00461)

